

Nieuwerth elektronica

installatie en service/diensten; beveiliging, elektronica en ICT

Handleiding programmeren gebruikers en toegangscode op het LED-bediendeel SIS Alarm.

In het LED-bediendeel van uw SIS Alarm kan 1 hoofdgebruiker (beheerder) worden geprogrammeerd en maximaal 9 andere gebruikers.

Voordat u gaat programmeren dient u hiervan de meldkamer op de hoogte te stellen, u vindt de contactgegevens op uw pasje.

Een nieuwe gebruiker aanmaken/code wijzigen :

- Druk op de toetsen met de lampjes;  + 
- Toets de code in van de hoofdgebruiker (beheerder) of houdt de tag (hoofdgebruiker) voor de lezer
- Kies een gebruiker (2 t/m 9)
- Toets een nieuwe code in voor deze gebruiker welke wordt bevestigd door het bediendeel met een piep
- Toets nogmaals de code in de code ter bevestiging
- Sluit af door op de "lampje uit";  toets te drukken

Een tag aan een gebruiker koppelen (associëren):

- Druk op de toetsen met de lampjes;  + 
- Toets de code in van de hoofdgebruiker (beheerder) of houdt de hoofdgebruiker tag voor de lezer
- Kies de gebruiker (2 t/m 9) waaraan u de tag wilt koppelen
- Houdt de nieuwe tag voor de lezer wat wordt bevestigd met een piep
- Sluit af door op de "lampje uit";  toets te drukken

Een tag voor een gebruiker verwijderen:

- Druk op de toetsen met de lampjes;  + 
- Toets de code in van de hoofdgebruiker (beheerder) of houdt de hoofdgebruiker tag voor de lezer
- Kies de gebruiker (2 t/m 9) waarvan u de tag wilt verwijderen
- Druk twee keer op de "lampje uit";  toets.

Indien u een tag welke reeds aangemeld was wilt vervangen volgt u de handeling "Een tag aan een gebruiker koppelen (associëren)".

De code van hoofdgebruiker dan wel tag heeft als enige de beheer mogelijkheden. Het is daarom van belang deze in beheer te houden van diegene die hoogste verantwoordelijkheden heeft.

Sound and Image-verification System S.I.S

Nieuwerth elektronica, Wolvenburg 11, 2994 DK Barendrecht, The Netherlands.

Tel: +31 (0) 180 531 400, Fax: +31 (0) 180 531 370, E-mail: info@niewerth.nl

Chamber of Commerce: No. 24.30.81.26, Bank: Postbank, Acc. No. 9396038